

marantz®



CINEMA 40

CINEMA 40 AV-Verstärker

9.4-Kanal-Verstärker der Referenzklasse mit 125 Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS® Built-in. Der Premium-AV-Verstärker CINEMA 40 setzt völlig neue Maßstäbe.

- Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis
- Ästhetisches Design, das zum satten, warmen Klang passt
- 11.4-Kanal-Processing ermöglicht flexible Lautsprecher-Layouts
- 125 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik
- Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D
- Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT32
- Sieben 8K-fähige HDMI-Eingänge und drei Ausgänge für Video in höchster Auflösung
- Vom Soundmaster abgestimmt auf warmen, satten und detailreichen Marantz Klang
- Attraktive neue HD-Benutzeroberfläche auf dem TV-Bildschirm für eine intuitive Einrichtung
- Vorverstärker-Ausgänge für alle Kanäle ermöglichen Verstärker-Upgrades



The Most Musical Sound

CINEMA 40

Technische Informationen



Leistungsverstärker	
Anzahl der aktiven Kanäle	9
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)	110 W
Diskreter Leistungsverstärker	Ja
Verstärkertopologie	Class AB
Current Feedback Topologie	Ja
Bi-Amping	Konfigurierbar (Front)

Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere	IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo

Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	11,4
---	------

Eingänge / Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	7 / 3
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In	5
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog	2
	VorverstärkerAusgänge	11,4
Andere	Subwoofer Ausgang	4 (unabhängig)
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	11
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
Andere	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Fronteingänge	USB-A
	USB Audio	Ja

HDMI	
Anzahl der HDMI-Eingänge / 8k-fähig	7 / 7
HDCP 2.3 Support	Ja
HDMI Ausgänge: Haupt / Zone	2 / 1
HDMI Upscaling	1080p/4K auf 8K
Max. Auflösung	8K / 60Hz, 4K / 120Hz
Audio-Rückkanal	eARC
Video-Dynamik-Bereich	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja
HDMI Pass-Through im Standby Modus	Ja
CEC	Ja
Auto LipSync	Ja

Leistungstechnologien	
HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	Ja
Pure Direct Modus	Ja
Gold-beschichtete RCA-Terminals	Ja
Clock Jitter Reducer	Ja

Akustik-/Raumkorrektur	
Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Audyssey LFC	Ja / Ja
Dirac Live Support	Ja
Variable Übernahmefrequenz	Ja
Optimiertes Bassmanagement	Ja

Audio Streaming	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	TuneIn
Spotify	Spotify Connect
Tidal	Ja
Amazon Music HD	Ja
Andere Streaming Dienste	Amazon Music / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix

Room tested	Ja
Netzwerk Konnektivität	
Ethernet Anschlüsse	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth Transmitter	Ja

Smart Home Integration und Steuerung	
Sprachassistenten Vorbereitung	Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAI

App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)	Marantz AVR App
HEOS Multi-Room	Ja
HEOS Link Compatibility: IR / IP	Ja / Ja
Multi Room-Zonen	3
Quelle für Zone: HDMI / Opt, Koax. / Netzwerk, USB / Analog	2ch / 2ch / Ja / Ja
Ausgang für Zone: Lautsprecher / Vorverstärker	Ja / Ja
Steuerung Konnektivität	IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
IR Flasher In	Ja
Marantz Remote Bus	Ja
DC Trigger Output	3
HDMI Diagnostics	Ja

Sonstige	
Front Display	Bullaage (OLED)
GUI Sprachen	9
Einstellungsassistent	Ja
Smart Select	Ja
Firmware Update by Network / USB	Ja / Ja
ECO Mode	Ja
Abschaltautomatik	Ja
Sleep Timer	Ja

Allgemein	
Metallfront	Ja
System-Fernbedienung	RC-048SR
Leistungsaufnahme in W	710 W
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off)	65 W / 110 W
Standby-Leistungsaufnahme in W	0,2 W
CEC Standby-Leistungsaufnahme in W	0,5 W
Abmessungen (cm)	mit Antenne, vertikal: (B × T × H) ohne Antenne: (B × T × H)
	442 x 413 x 253 442 x 413 x 188

Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht	17 kg
EAN	0747192138615 schwarz 0747192138622 Silbergold

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.
www.marantz.com